



Botoneras de 22 mm Serie-BH

Botoneras, selectoras y luces de señalización para montajes en diámetro 22 mm

Línea completa

Con más de 100 variantes, ofrecen al tablerista la posibilidad de obtener el elemento buscado sin necesidad de apelar a un cambio de línea, permitiendo de esta forma, una estética homogénea en todo el proyecto.

Variedad y flexibilidad

Al ser totalmente modular permite con una mínima cantidad de piezas armar el modelo que se desea, otorgando gran flexibilidad al trabajo. Posee una gran variedad de colores, cajas, botoneras, pulsadores, selectoras, luces de señalización, chapas indicadoras, discos con símbolos, etc.

Óptima relación costo-rendimiento

Sus notables prestaciones con su excelente diseño industrial permite su fabricación a bajo costo. Su modularidad permite una importante economía ya que con pocas piezas en almacén se puede lograr una gran cantidad de modelos distintos.

Conforme a normas

Los indicadores y actuadores junto con los módulos portalámparas y de contactos son avalados por las certificaciones CSA, UL, VDE y CE. Los módulos de conexión frontal llevan la marca CSA-NRTL/C y las luces de señalización integradas llevan las marcas CSA-NRTL/C, CE y VDE.



Modelos y Características

CABEZALES PULSADORES NO LUMINOSOS

Pulsador Rasante		Pulsador Saliente		Pulsador / Interruptor Saliente		Pulsador Hongo		Pulsador Hongo con retención		Pulsador Hongo con llave		Pulsador doble. Botones On/Off	
Color	Modelo	Color	Modelo	Color	Modelo	Color	Modelo	Color	Modelo	Color	Modelo	Color	Modelo
Rojo	HD15C1	Rojo	HD45C1	Rojo	HF45C1	Rojo	HD55C1	Rojo	HH55C1	Rojo	HQ55C1	Verde/Rojo	HD15G0
Verde	HD15C2	Verde	HD45C2	Verde	HF45C2	Verde	HD55C2	Verde	HH55C2	Verde	HQ55C2	-	-
Negro	HD15C3	Negro	HD45C3	Negro	HF45C3	Negro	HD55C3	Negro	HH55C3	Negro	HQ55C3	-	-

CABEZALES ROTATIVOS

	Perilla negra	Manija negra	Palanca negra	Con llave	Con llave Pulsante	Luminosa Roja	Luminosa Verde
Funcionamiento	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo
2 posiciones sin retorno	HK65C3	HK75C3	HP95C3	HK85C3	-	HK66C1	HK66C2
2 posiciones con retorno	HI65C3	HI75C3	-	HI85C3	HH85C3	HI66C1	HI66C2
3 posiciones sin retorno	HL65C3	HL75C3	-	HL85C3	-	HL66C1	HL66C2
3 posiciones con retorno ambos lados	HJ65C3	HJ75C3	-	HJ85C3	-	HJ66C1	HJ66C2
3 posiciones con retorno izquierda	HM65C3	HM75C3	-	HM85C3	-	HM66C1	HM66C2
3 posiciones con retorno derecha	HN65C3	HN75C3	-	HN85C3	-	HN66C1	HN66C2

CABEZALES LUMINOSOS

Pulsador luminoso rasante		Pulsador luminoso saliente		Pulsador / Interruptor luminoso saliente		Indicador luminoso Liso	
Color	Modelo	Color	Modelo	Color	Modelo	Color	Modelo
Rojo	HD16C1	Rojo	HD46C1	Rojo	HF46C1	Rojo	HB08C1
Verde	HD16C2	Verde	HD46C2	Verde	HF46C2	Verde	HB08C2
Amarillo	HD16C4	Amarillo	HD46C4	Amarillo	HF46C4	Amarillo	HB08C4

Módulo de contacto NA
Modelo HC61A2



Módulo de contacto NC
Modelo HC61B2





Corrientes comandables (IEC 947-3, 947-5-1, VDE 0660 parte 200, EN 60947-5-1)

Corriente alterna	Tensión nominal 50/60Hz		110 V				230 V				440 V				500 V			
	AC21	A	16	14	11	10	8	6	3	2	24 V	48 V	110 V	220V	1.5	1	0.3	0.2
Corriente continua	AC15		A				A				A				A			
	DC13		A				A				A				A			

Módulo portalámparas



BA9 Directo	BA9 con resistencia en serie
Modelo HC61R1. Para 6V/12V/24V/48V/110V AC/CC. Especificar tensión. Para portalámparas de 110V utilizar lámparas de 130V, 20 mA.	Para 6 V CA/DC, Modelo HC61S1 , usar lamp 6V 2W. Para 12 V CA/DC, Modelo HC61T1 , usar lamp 12V 2W Para 24 V CA/DC, Modelo HC61U1 , usar lamp 24V 2W Para 48 V CA/DC, Modelo HC61V1 , usar lamp 48V 2W Para 110 V CA/DC, Modelo HC61W1 , usar lamp 130V 20mA
BA9 con resistencia en serie y diodo Modelo HC61X1. Para tensión de alimentación 240 V CA usar lámpara 130V, 20 mA	



Distribuye: